



CUVELIER

“ L'INSTALLATION DE CHANTIER MAÎTRISÉE ”

Coffret de cantonnement avec distribution

CCD



PERFORMANCES

Destiné à l'alimentation des bureaux et bungalows des bases vie de chantier

Permet une distribution secondaire du chantier

Assure la protection et la sécurité du personnel employant du matériel électroportatif par des appareils différentiels à haute sensibilité (30mA)

DIMENSIONS

Hauteur :	1410 mm
Largeur :	400 mm
Profondeur :	300 mm

EQUIPEMENTS

Fermé par clef 455

Pied métallique et armoire métallique en tôle d'acier électro zingué

Plastron articulé sur châssis pour faciliter l'accessibilité

Coup de poing d'arrêt d'urgence

Arrivée :

Double bornier 35 mm²

Disjoncteur 4x63A + différentiel 30 mA

Sortie

Protection

- 9 disjoncteurs 16A + N
- 1 disjoncteur 20A + N
- 2 disjoncteurs 4*32A

Sortie

- 2 prises mono 2x16A+T – 230 V
- 2 prises 3x32A+N+T – 400V